Pětinásobný prodlužovací přívod 1,5 m s individuálními spínači

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



POČET ZÁSUVEK	DÉLKA KABELU	PŘÍDAVNÉ SPÍNAČE	MAX. PŘÍKON
5 zásuvek s kolíkem	1,5 metru (3× 1,5 mm²)	5× individuální + hlavní	16 A / 3 680 W

PŘEDNOSTI PRODLUŽOVACÍHO PŘÍVODU KD4000

- Inovativní pětinásobný zásuvkový prodlužovací přívod vybavený individuálním podsvíceným vypínačem pro každou jednotlivou zásuvku
- Centrální dvoupólový hlavní kolébkový vypínač umožňuje vypnout všechny připojené spotřebiče najednou bez nutnosti vytahovat kabel ze zdi
- Barevně zřetelně odlišená lůžka zásuvek a spínačů pro okamžitý přehled, který spotřebič (počítač, tiskárna, nabíječka) je právě pod napětím
- Integrovaná varistorová přepěťová ochrana chrání citlivou domácí a kancelářskou elektroniku před napěťovými špičkami v síti a bouřkami
- Bezpečnostní dětské clonky (child lock) v každé zásuvce zabraňují zasunutí cizích předmětů a chrání děti před úrazem elektrickým proudem
- Robustní kabel H05VV-F s průřezem vodičů 3× 1,5 mm² a masivní nehořlavé plastové pouzdro s možností montáže na stěnu či stůl

VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM A POŽÁREM ELEKTROINSTALACE:
VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM A POŽÁREM ELEKTROINSTALACE: MAXIMÁLNÍ SOUČET PŘÍKONU VŠECH PŘIPOJENÝCH SPOTŘEBIČŮ NESMÍ PŘEKROČIT 3 680 W (16 A)! ZÁKAZ ZAPOJOVÁNÍ NĚKOLIKA PRODLUŽOVACÍCH PŘÍVODŮ ZA SEBOU (KASKÁDOVÁNÍ)! POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ V SUCHÝCH INTERIÉRECH!

1. TECHNICKÁ DATA PRODLUŽOVACÍHO PŘÍVODU KD4000

Model a typové označení	KRAFT&DELE KD4000
Typ výrobku	Vícenásobný prodlužovací přívod s individuálním spínáním zásuvek
Jmenovité provozní napětí / frekvence	230–250 V ~ 50 Hz
Maximální povolený proud	16 A
Maximální celkové zatížení	3 680 W
Počet zásuvek	5× zásuvka typu E s uzemňovacím kolíkem (česká norma)
Spínače zásuvek	5× jednopólový kolébkový spínač s LED podsvícením
Hlavní vypínač	1× centrální dvoupólový podsvícený kolébkový vypínač
Přepěťová ochrana	Integrovaný varistor s absorpcí energie až 350 J
Dětská ochrana	Mechanické bezpečnostní clonky v kontaktních otvorech
Délka a typ kabelu	1,5 metru, flexibilní kabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
Materiál těla lišty	Vysoce odolný samozhášivý polykarbonát (odolnost do 750 °C)
Stupeň krytí	IP20 (výhradně pro vnitřní suché prostory)
Čistá hmotnost	Cca 0,42 kg

2. KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

SPÍNACÍ SYSTÉM A ZÁSUVKY

- **Individuální spínače:** Samostatné odpojení každého ze spotřebičů bez vytahování vidlice.
- **Barevná orientace:** Odlišená lůžka usnadňují rychlé rozpoznání připojeného okruhu.
- **Dětské clonky:** Mechanická zábrana proti vniknutí předmětů do zdířek.

OCHRANY A KABELÁŽ

- **Přepěťový varistor:** Ochrana citlivých PC a TV před napěťovými špičkami.
- **Kabel 3× 1,5 mm²:** Plnohodnotný měděný vodič dimenzovaný na trvalých 16 A (3 680 W).
- **Samozhášivý plast:** Polykarbonátové tělo odolávající žáru do 750 °C.

ROZSAH POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A KANCELÁŘI

Prodlužovací přívod KD4000 je ideální pro počítačové sestavy, domácí kina, kancelářské stoly, laboratorní přístroje, nabíjecí stanice a dílenské stoly, kde je vyžadována nezávislá kontrola napájení jednotlivých zařízení pro úsporu energie ve standby režimu.

1. ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU ROZVODKY

Při používání elektrických rozvodek hrozí při nesprávném zacházení přehřátí vodičů a úraz elektrickým proudem 230 V:

- **Maximální příkon 3 680 W:** Součet příkonů všech současně zapnutých spotřebičů nesmí překročit 3 680 W (16 A). Pozor na kombinaci rychlovarných konvic, přímotopů a praček!
- **Zákaz kaskádování:** Nikdy nezapojujte prodlužovací přívody za sebou do série! Zvyšuje se odpor smyčky a jistič nemusí spolehlivě zareagovat při zkratu.
- **Pouze suché interiéry:** Stupeň krytí je IP20. Zákaz použití venku za deště, ve vlhkých koupelnách nebo poblíž bazénů!
- **Zákaz zakrývání:** Přívodní kabel ani zásuvkovou lištu nikdy nezakrývejte koberci, dekami ani nábytkem – hrozí akumulace tepla a požár!

2. KONTROLA STAVU ZAPOJENÍ

STAV KABELU A VIDLICE

- Kabel nesmí být přiskřípnutý dveřmi ani přejetý kolečkovou židlí.
- Při poškození vnější izolace přívod okamžitě vyřaďte z provozu.

ZÁSUVKY S KOLÍKEM

- Přívod zapojujte výhradně do řádně zapojených a revidovaných zásuvek s funkčním zemnicím kolíkem.

ZÁKAZ OTEVÍRÁNÍ POUZDRA: Uvnitř lišty se nachází nebezpečné napětí 230 V! Nepokoušejte se rozvodku rozebírat ani upravovat vnitřní zapojení.

1. METODIKA INSTALACE A UMÍSTĚNÍ

1. **Volba umístění:** Položte lištu na pevnou, nehořlavou podložku (stůl, podlaha). Na zadní straně se nacházejí montážní otvory pro zavěšení na stěnu.
2. **Zapojení do sítě:** Zasuňte vidlici přívodu do nástěnné zásuvky 230 V. Ujistěte se, že kabel leží volně bez tahu a ostrých zlomů.
3. **Centrální spuštění:** Přepněte hlavní centrální kolébkový vypínač do polohy [I]. Vypínač se červeně rozsvítí.
4. **Zapojení spotřebičů:** Zasuňte vidlice spotřebičů do jednotlivých zásuvek.
5. **Aktivace jednotlivých zásuvek:** Stiskněte kolébkový spínač u dané barevné zásuvky. Podsvícení spínače signalizuje přítomnost napětí v zásuvce.

2. FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO SPÍNÁNÍ PRO ÚSPORU ENERGIE

Eliminace Stand-by spotřeby:
Mnoho zařízení (tiskárny, audio sestavy, nabíječky) odebírá proud i ve vypnutém stavu. Jediným stiskem tlačítka ušetříte energii a prodloužíte životnost adaptérů.

Bezpečné odpojení při bouřce:
Vypnutím hlavního centrálního spínače přerušíte fázi i nulový vodič (dvoupólové odpojení) pro maximální bezpečnost při nečinnosti.

TIP: Barevné označení zásuvek umožňuje přiřadit např. modrou pro monitor, červenou pro PC, žlutou pro tiskárnu a zelenou pro stolní lampu.

1. METODIKA KONTROLY CELKOVÉHO PŘÍKONU

1. **Zjištění příkonu spotřebičů:** Zkontrolujte typové štítky připojených zařízení (např. PC: 350 W, monitor: 40 W, tiskárna: 500 W).
2. **Součet zátěže:** Sečtěte hodnoty všech současně aktivních přístrojů. Součet musí být menší než 3 680 W.
3. **Vyvarování se tepelným spotřebičům:** Do prodlužovacího přívodu nezapojujte současně více spotřebičů s topným tělesem (např. fén 2000 W + rychlovarná konvice 2200 W = 4200 W → PŘETÍŽENÍ!).
4. **Kontrola teploty kabelu:** Při plném zatížení může být kabel vlažný, ale nikdy nesmí být horký ani cítit spáleninou.

2. FUNKCE PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

JAK VARISTOR CHRÁNÍ ELEKTRONIKU

Při úderu blesku do vzdáleného vedení nebo spínání průmyslových motorů vznikne v síti napěťový ráz. Varistor během nanosekund svede přepětí a zachrání základní desky PC.

DĚTSKÁ POJISTKA (CLONKY)

Zemnicí otvory jsou kryty posuvnými plastovými clonkami, které se otevřou pouze při současném tlaku obou kolíků standardní vidlice.

POZOR NA PŘEHŘÁTÍ: Pokud zjistíte, že je tělo lišty nebo kabel nezvykle horké, okamžitě vypněte hlavní vypínač a odpojte energeticky náročné spotřebiče!

1. HARMONOGRAM PÉČE O PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD KD4000

Interval kontroly	Úkon údržby	Požadovaný stav / Pokyn
Měsíčně	Otření prachu z povrchu lišty suchým hadříkem	Čištění provádějte výhradně při vytažené vidlici ze zdi
Kvartálně	Vizuální kontrola přívodního kabelu po celé délce	Izolace bez prasklin, kabel nesmí být překroucený
Pololetně	Test mechanického chodu všech 6 spínačů	Spínače musí zřetelně zacvakávat, podsvícení svítí
Dle potřeby	Kontrola stability kontaktu v zásuvkách	Vidlice spotřebičů musí v zásuvkách pevně držet

2. ZÁSADY BEZPEČNÉHO ČIŠTĚNÍ

ZÁKAZ KAPALIN

- K čištění NIKDY nepoužívejte vodu, mokré hadry ani spreje!
- Do zásuvkových otvorů nesmí vniknout žádná kapalina.
- Prach v otvorech vysajte úzkou hubicí vysavače při odpojeném přívodu.

SKLADOVÁNÍ

- Při nepoužívání sviňte kabel do volných smyček bez lámání v průchodce.
- Skladujte na suchém místě chráněném před hlodavci.

KRITÉRIUM VYŘAZENÍ: Pokud některý spínač jiskří, plastové těleso vykazuje známky tepelné deformace (roztavení) nebo je poškozen přívodní kabel, přívod okamžitě trvale vyřaďte a ekologicky zlikvidujte!

1. MOŽNÉ PROVOZNÍ PROBLÉMY A JEJICH PŘÍČINY

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení
Nesvítí žádný spínač, zásuvky bez proudu	Vypnutý hlavní vypínač, výpadek jističe v domovním rozvaděči	Zapněte hlavní vypínač; prověřte jistič zásuvkového okruhu.
Jedna zásuvka nefunguje, ostatní ano	Vypnutý příslušný individuální spínač dané zásuvky	Přepněte kolébkový spínač u dané zásuvky do polohy [I].
Spínač svítí, ale spotřebič neběží	Závada samotného spotřebiče, neúplně zasunutá vidlice	Zkontrolujte funkčnost spotřebiče v jiné zásuvce; dotlačte vidlici.
Při zapnutí vypadne jistič / proudový chránič	Zkrat v některém z připojených spotřebičů nebo přetížení	Odpojte všechny přístroje a zapojujte je postupně pro nalezení vady.

2. ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÁ PÉČE

Záruka se nevztahuje na roztavení tělesa lišty způsobené přetížením nad 3 680 W, poškození bleskem překračujícím kapacitu varistoru ani na mechanické poškození kabelu přeříznutím či přiskřípnutím.

AUTORIZOVANÁ DISTRIBUCE: Elektroinstalační materiál a prodlužovací přívody Kraft&Dele dodává pro ČR autorizovaný dovozce **Nejedlý s.r.o.** na portálu **www.nasenaradi.cz**.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie

Identifikace výrobce a zplnomocněného zástupce:
Společnost: **Foreintrade S.A.**
Sídlo: ul. Modrzewiowa 54, Janówek, 05-555 Tarczyn, Polská republika
Osoba pověřená sestavením technické dokumentace: **Krzysztof Forein – Prezes Zarządu**

Předmět prohlášení:
Výrobek: **Pětinásobný prodlužovací přívod 1,5 m s individuálními spínači**
Model / Typové označení: **KRAFT&DELE KD4000**
Funkce a určení: Profesionální dílenské, montážní a servisní zařízení navržené pro spolehlivý provoz v souladu s příslušnými normami.

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje požadavky směrnic EU:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o nízkém napětí (LVD)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

Harmonizované evropské a české technické normy (ČSN, EN, ISO):

- ČSN IEC 60884-1 ed. 2:2003+A1:2007+A2:2014 (Vidlice a zásuvky pro domovní použití)
- ČSN EN 50525-2-11:2011 (Kabely pro nízké napětí - Ohebné kabely s PVC izolací)
- ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Za výrobce Foreintrade S.A.:
Krzysztof Forein – Prezes Zarządu
(podepsáno v zastoupení)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVISNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Na výrobky značky **Kraft&Dele** je poskytována standardní zákonná záruka **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) od data prodeje.

Autorizovaný dovozce a centrální servis pro ČR:
Nejedlý s.r.o.
Technická podpora a servis nářadí
Internetový portál: **www.nasenaradi.cz**

Uplatnění reklamace a objednávky ND:
Pro uplatnění záruční i pozáruční opravy kontaktujte prodejce nebo navštivte **www.nasenaradi.cz**. Vždy přiložte doklad o koupi (fakturu) a podrobný popis závady.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené zařízení likvidováno společně se směsným komunálním odpadem. Zařízení odevzdejte k odborné recyklaci ve sběrném dvoře nebo u prodejce v režimu zpětného odběru. Doporučené katalogové kódy odpadu dle Katalogu odpadů: **20 01 36 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení), 17 04 01 (měď vodičů a mosaz kontaktů), 15 01 02 (nehořlavý plast tělesa), 15 01 01 (kartonová závěska).**

ZÁZNAMY O VÝROBNÍ VÝSTUPNÍ KONTROLE, REVIZÍCH A SERVISNÍCH PROHLÍDKÁCH:

Datum	Druh kontroly / Záznam úkonu	Zjištěný stav / Provedené měření	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola výrobce	Zařízení kompletní, bezvadné, funkční test OK	Foreintrade S.A. QC Dept. ✓
.....	Záruční / periodická kontrola	.....	.....
.....	Pravidelná revize / seřízení	.....	.....
.....	Pozáruční servisní úkon	.....	.....