PROFESIONÁLNÍ SADA 11 KUSŮ VDE IZOLOVANÉHO NÁŘADÍ 1 000 V V KUFRU

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



CERTIFIKACE VDE	PRACOVNÍ NAPĚTÍ	MATERIÁL ČEPELÍ	POČET DÍLŮ
ČSN EN IEC 60900 (testováno do 10 000 V)	Bezpečná ochrana do 1 000 V AC / 1 500 V DC	Kovaná chrom-vanadová ocel (Cr-V)	11 ks nářadí + nárazuvzdorný transportní kufr

PŘEDNOSTI PROFESIONÁLNÍ VDE SADY KD5970

- Každý kus nářadí je individuálně testován průrazným napětím 10 000 V ve vodní lázni a garantuje bezpečnou práci do 1 000 V.
- Dvousložkové ergonomické rukojeti z měkkého elastomeru s výraznými bezpečnostními protiskluzovými nákružky.
- Vyrobeno z prémiové zušlechtěné oceli Cr-V s induktivně kalenými břity kleští o vysoké tvrdosti cca 60 HRC.
- Kompletní sestava obsahuje 4 druhy kleští, 5 plochých a křížových šroubováků a digitální fázovou zkoušečku napětí.
- Magnetické hroty šroubováků usnadňují montáž a držení drobných šroubků v hlubokých elektroinstalačních krabicích a jističích.
- Pevný kufřík s přesně tvarovanými lůžky chrání izolační vrstvu nářadí před mechanickým poškozením při transportu.

VÝSTRAHA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM A SMRTELNÝM NAPĚTÍM:
PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE IZOLAČNÍ VRSTVU KAŽDÉHO NÁŘADÍ! POKUD JE IZOLACE PRASKLÁ, NAŘÍZNUTÁ ČI PRODŘENÁ, NÁŘADÍ JE PRO PRÁCI POD NAPĚTÍM PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT! PŘI PRÁCI NA ŽIVÝCH ELEKTRICKÝCH ROZVODECH VŽDY POUŽÍVEJTE IZOLAČNÍ RUKAVICE A OCHRANNÝ ŠTÍT! NIKDY SE NEDOTÝKEJTE KOVOVÝCH ČÁSTÍ NÁŘADÍ PŘED IZOLAČNÍM LÍMCEM RUKOJETI!

1. DETAILNÍ TECHNICKÁ DATA SADY VDE KD5970

Modelové označení	**Kraft&Dele KD5970**
Typ nářadí	**Profesionální sada VDE izolovaného nářadí pro elektrikáře**
Certifikační norma	**ČSN EN IEC 60900 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201**
Maximální přípustné napětí	**1 000 V AC (střídavé) / 1 500 V DC (stejnosměrné)**
Testovací zkušební napětí	**10 000 V AC (ve vodní lázni po dobu 10 sekund)**
Materiál čepelí a těl nářadí	**Kovaná chrom-vanadová ocel (Cr-V) s fosfátováním**
Izolační materiál rukojetí	**Dvouvrstvý rázuvzdorný termoplast s protiskluzovým povrchem**
Složení sady kleští (4 ks)	**Kombinované 200 mm, odizolovací 160 mm, štípací 160 mm, půlkulaté 200 mm**
Složení sady šroubováků (5 ks)	**Ploché: SL 3.0, SL 4.0, SL 5.5; Křížové: PH1, PH2**
Zkoušečka napětí v sadě	**Digitální zkoušečka napětí 100–250 V s LED displejem**
Pouzdro / kufr	**Rázuvzdorný plastový kufr s prolisy pro každý kus**
Celková hmotnost sady	**cca 2,3 kg**

2. CERTIFIKACE DLE NORMY ČSN EN IEC 60900

PŘÍSNÉ TESTOVÁNÍ PRŮRAZNÉHO NAPĚTÍ 10 000 V

- **Individuální kusová zkouška:** Každý kus nářadí prochází lázňovým dielektrickým testem při 10 kV AC po dobu 10 s.
- **Garantovaná bezpečnost:** Schváleno pro bezpečnou práci pod provozním napětím do 1 000 V AC / 1 500 V DC.
- **Test přilnavosti izolace:** Zkouška tahem silou 500 N při teplotě +70 °C garantuje pevné spojení s ocelovým tělem.
- **Odolnost proti plameni:** Samozhášivý izolační polymer zabraňuje šíření ohně při elektrickém oblouku.

MATERIÁLOVÁ METALURGIE CHROM-VANAD (CR-V)

- **Zápustkově kovaná ocel:** Vysoce legovaná ocel s obsahem chromu a vanadu zaručuje extrémní torzní tuhost.
- **Indukčně kalené břity:** Řezné hrany kleští dosahují tvrdosti 58–62 HRC a přestřihnou měděné i ocelové dráty.
- **Fosfátovaný antikorozní povrch:** Černěná ocel chrání nástroj před agresivní korozí v průmyslovém prostředí.
- **Magnetické přesné hroty:** Zajišťují jisté vedení šroubů v úzkých rozvaděčových svorkovnicích.

3. PŘEHLED OBSAHU TRANSPORTNÍHO KUFŘÍKU

SESTAVA 11 KUSŮ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kleště VDE 1 000 V (4 ks):
- Kombinované kleště 200 mm
- Boční štípací kleště 160 mm
- Půlkulaté přímé kleště 200 mm
- Odizolovací kleště 160 mm s dorazem

Šroubováky VDE 1 000 V (5 ks):
- Plochý SL 3.0 × 75 mm
- Plochý SL 4.0 × 100 mm
- Plochý SL 5.5 × 125 mm
- Křížový PH1 × 80 mm
- Křížový PH2 × 100 mm

Měření a kufr (2 ks):
- Digitální zkoušečka napětí 100–250 V s LED displejem a kontaktním hrotem
- Rázuvzdorný plastový kufr s integrovaným madlem a bezpečnostními západkami

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ELEKTROTECHNICKÉ BEZPEČNOSTI

Práce na elektrických zařízeních pod napětím představuje vysoké riziko těžkého úrazu elektrickým proudem, popálení elektrickým obloukem nebo smrti. Dodržujte všech 5 bezpečnostních pravidel dle normy ČSN EN 50110-1.

PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ MANIPULACE

- **Zákaz práce s poškozenou izolací:** Nikdy nepoužívejte nářadí s naříznutou, promáčklou či spálenou vrstvou!
- **Zákaz dotyku za bezpečnostním límcem:** Ruka nesmí sklouznout před ochranný límec na holý kov čepelí!
- **Zákaz vlhkého prostředí:** Nářadí se nesmí používat ve vodě, za deště ani s mokrýma rukama/rukavicemi.
- **Zákaz překračování 1 000 V:** Nepoužívejte nářadí v instalacích vysokého napětí (VN / VVN)!
- **Zákaz mechanických úprav:** Nikdy nebruste rukojeti, neřezejte izolaci ani neupravujte čelisti nářadí.

POVINNÉ OCHRANNÉ POSTUPY

- **Vizuální kontrola před zásahem:** Před každým dotykem ověřte celistvost červeno-žluté izolace každého kusu.
- **Osobní ochranné pomůcky (OOPP):** Používejte certifikované dielektrické rukavice, obuv a ochranný obličejový štít.
- **Ověření beznapěťového stavu:** Před zahájením montáže ověřte nepřítomnost napětí přiloženou zkoušečkou.
- **Izolační koberec:** Při práci v rozvaděčích stůjte na schváleném izolačním gumovém koberci.
- **Správné skladování:** Nářadí ukládejte výhradně do plastového kufru, aby nedošlo k odření izolace o jiný kov.

2. PĚT BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL ELEKTROTECHNIKY (ČSN EN 50110-1)

ZÁKLADNÍ METODICKÝ POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM SERVISNÍCH PRACÍ

1. Zcela odpojit od napětí:
Vypněte hlavní jistič, odpojte stykače nebo pojistkové odpínače daného napájecího okruhu.

2. Zabezpečit proti zapnutí:
Uzamkněte spínač visacím zámkem (systém Lockout/Tagout) a vyvěste výstražnou tabulku „Nezapínat – na zařízení se pracuje!“.

3. Ověřit beznapěťový stav:
Pomocí spolehlivého detektoru napětí vyzkoušejte všechny fázové vodiče vůči zemi i mezi sebou.

4. Uzemnit a zkratovat:
V instalacích vysokého napětí či velkých průmyslových rozvodech propojte vodiče zkratovací soupravou se zemí.

5. Zakrýt živé části v okolí:
Sousední živé díly, které zůstaly pod napětím, překryjte dielektrickými izolačními plachtami či kryty.

VÝSTRAHA PŘED ZKOUŠENÍM POD ZATÍŽENÍM: Přiložená digitální zkoušečka napětí je určena výhradně pro orientační indikaci střídavého a stejnosměrného napětí v rozsahu 100–250 V. Před měřením neznámého obvodu zkoušečku vždy otestujte na známém živém zdroji (např. běžná zásuvka 230 V), abyste prověřili funkčnost jejího indikačního obvodu!

1. DETAILNÍ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ KLEŠTÍ

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ 200 MM (KOMBINAČKY)

- **Čelisti s ozubením:** Ploché vroubkování pro pevný úchop materiálu + oválný výřez pro trubky a matice.
- **Střihací břity:** Kalené ostří pro stříhání měděných a hliníkových kabelů do průřezu 16 mm².
- **Ergonomie:** Masivní rukojeti s protiskluzovou texturou a nákružky zabraňujícími sklouznutí prstů.

BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 160 MM (ŠTÍPAČKY)

- **Přesný řez:** Břity broušené s mikrofazetou pro čistý a hladký střih měděného vodiče bez deformace.
- **Převodový poměr:** Posunutý střed otáčení snižuje potřebnou ruční sílu při přestřihování až o 20 %.
- **Kapacita střihu:** Měkký měděný drát do Ø 4,0 mm, tvrdý ocelový drát do Ø 2,0 mm.

PŮLKULATÉ PŘÍMÉ KLEŠTĚ 200 MM (TELEFONNÍ)

- **Úzké dlouhé čelisti:** Umožňují manipulaci s vodiči a šrouby v hlubokých a stísněných rozvaděčích.
- **Integrované břity:** Schopnost přestřihnout dráty střední tvrdosti přímo v montážním bodě.
- **Pružnost hrotů:** Vysoká torzní odolnost čelistí zabraňuje jejich ohnutí při kroucení drátů.

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 160 MM S DORAZEM

- **Regulační stavěcí šroub:** Umožňuje přesné nastavení průměru odizolovávaného vodiče (do Ø 5 mm / 10 mm²).
- **Kontramatice:** Zajišťuje stálost nastaveného rozměru i při sériovém odizolovávání velkého počtu žil.
- **Otevírací pružina:** Automaticky vrací čelisti do otevřené polohy pro neunavující práci.

2. VDE ŠROUBOVÁKY A DIGITÁLNÍ ZKOUŠEČKA

SADA IZOLOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ (SL A PH)

Šroubováky mají izolační vrstvu nanesenou přímo na dřík až k samotnému magnetickému hrotu:

- **Ploché dříky:** SL 3.0 × 75 mm, SL 4.0 × 100 mm, SL 5.5 × 125 mm pro svorky WAGO a jističe.
- **Křížové hroty:** PH1 × 80 mm a PH2 × 100 mm s přesným profilem proti vyklouznutí z drážky (Cam-Out).
- **Zploštělá rukojeť:** Tvar zamezuje odvalení odloženého šroubováku ze šikmé plochy.

DIGITÁLNÍ ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ 100–250 V

Kompaktní fázová zkoušečka v tužkovém provedení s LCD a LED indikátorem:

- **Rozsah měření:** AC/DC napětí od 100 V do 250 V s rozlišením fázového vodiče.
- **Kontaktní plošky:** Dotykový pól na horním konci pro přemostění přes odpor lidského těla.
- **Klip na kapsu:** Praktická spona pro uchycení na montérky či opasek.

1. PRACOVNÍ POSTUP PŘI ODIZOLOVÁVÁNÍ KABELŮ

KROKY 1 AŽ 3: NASTAVENÍ A NAŘÍZNUTÍ

1. **Seřízení průměru:** Otáčením vroubkovaného šroubu na kleštích nastavte rozevření břitů přesně na tloušťku měděného jádra (nesmí jádro naříznout!).
2. **Aretace kontramaticí:** Pevně utáhněte rýhovanou kontramatici, aby se nastavený rozměr nerozladil.
3. **Sevření izolace:** Vložte vodič do V-drážky v požadované délce odizolování (např. 11 mm pro svorky WAGO) a stiskněte rukojeti.

KROKY 4 AŽ 6: STAŽENÍ A KONTROLA

4. **Stažení bužírky:** Plynulým tahem kleští ve směru osy vodiče stáhněte odříznutou plastovou izolaci z měděného drátu.
5. **Vizuální kontrola jádra:** Ověřte, že měděný vodič nemá vrypy, zářezy ani není ztenčený (oslabení vodiče vede k přehřívání spoje!).
6. **Montáž do svorky:** Odizolovaný konec ihned zasuňte do svorkovnice přístroje a dotáhněte VDE šroubovákem.

2. SPRÁVNÝ POSTUP PŘI UTAHOVÁNÍ SVOREK V ROZVADĚČÍCH

VÝBĚR SPRÁVNÉHO PROFILU HROTU ŠROUBOVÁKU A UTAHOVACÍ MOMENT

Přesná volba velikosti:
Nikdy nepoužívejte šroubovák menšího rozměru (např. SL 3.0 do šroubu na jističi SL 5.5). Dojde ke stržení drážky a poškození dříku šroubováku.

Axiální přítlak:
Při dotahování vyvíjejte dostatečný osový tlak směrem do šroubu, aby hrot nevyskočil z profilu a nepoškodil sousední plastové přepážky.

Kontrola dotažení:
Svorky jističů a chráničů dotahujte pevně dle předepsaného momentu výrobce (typicky 2,0–2,5 Nm pro domovní jističe do 16 A).

3. NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ

POSTUP TESTOVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI NAPĚTÍ (PŘÍMÝ KONTAKT)

1. Uchopte zkoušečku za izolované plastové tělo.
2. Přiložte kovový hrot přímo k měřenému odizolovanému vodiči nebo do zdířky zásuvky.
3. Palcem nebo ukazováčkem se **lehce dotkněte kovové kontaktní plošky** na vrchní straně těla zkoušečky.
4. Pokud je vodič pod napětím, displej zobrazí hodnotu napětí (12V, 36V, 55V, 110V, 220V) a rozsvítí se signální kontrolka.

INDUKČNÍ TEST PRŮCHODU VODIČE (BEZKONTAKTNÍ)

1. Přidržte dotykovou plošku pro indukční měření.
2. Přibližte hrot zkoušečky k izolovanému kabelu (bez odizolování).
3. Pohybujte zkoušečkou podél kabelu; na displeji se zobrazuje symbol blesku.
4. V místě, kde symbol zmizí, došlo k **přerušení vnitřního vodiče** (detekce přetržených kabelů).

1. ZNAČENÍ A BAREVNÝ KÓD VODIČŮ DLE ČSN EN 60446

JEDNOFÁZOVÁ SÍŤ 230 V AC (BĚŽNÉ DOMOVNÍ ROZVODY)

- **Fázový vodič (L):** Hnědá nebo černá barva izolace. Trvale pod napětím 230 V proti zemi!
- **Střední nulový vodič (N):** Světle modrá barva. Slouží jako pracovní zpětný vodič.
- **Ochranný vodič (PE):** Žluto-zelené podélné pruhy. Přísně vyhrazeno pro bezpečnostní pospojování a zemnění!

TŘÍFÁZOVÁ SOUSTAVA 400 V AC (PRŮMYSL A SPORÁKY)

- **Fáze L1:** Hnědá barva izolace.
- **Fáze L2:** Černá barva izolace.
- **Fáze L3:** Šedá barva izolace (dříve černá se značkovacím páskem).
- **Sdružené napětí mezi fázemi:** 400 V AC – extrémní riziko obloukového výboje!

VÝZNAM DIELEKTRICKÉHO NÁKRUŽKU NA NÁŘADÍ

Zvýšený lem (tzv. límec či příruba) na rukojetích kleští a šroubováků KD5970 plní zásadní ochrannou roli:

Fyzicky vymezuje vzdušnou vzdálenost a povrchovou cestu mezi rukou technika a neizolovaným břitem. Zabraňuje nechtěnému sklouznutí prstů na vodivou část nářadí i v případě zpocených dlaní či náhlého trhnutí.

PREVENCE VZNIKU ELEKTRICKÉHO ZKRATU V ROZVADĚČI

Izolovaný dřík šroubováků VDE KD5970 chrání nejen montéra, ale také samotnou instalaci:

Při nechtěném kontaktu dříku se dvěma sousedními fázovými sběrnicemi nedojde ke zkratu a explozi oblouku, protože kovová ocel je po celé délce (až na 15 mm hrotu) kryta houževnatým dielektrikem.

2. ZÁSADY PERIODICKÝCH REVIZÍ VDE NÁŘADÍ

METODIKA KONTROLY ELEKTRIKÁŘSKÉHO NÁŘADÍ V PROFESIONÁLNÍ PRAXI

Denní kontrola:
Vizuální prověrka před započetím práce. Žádné praskliny, zářezy, vyteklý plast po kontaktu s páječkou ani hluboké vrypy v rukojetích.

Pololetní revize:
Důkladná očista lůžek kloubů kleští, prověření vůle v čepech, lehké promazání kloubů silikonovým nebo PTFE olejem (bez vlivu na izolaci).

Vyřazovací kritéria:
Pokud je vidět vnitřní spodní vrstva izolace nebo kovové tělo nástroje pod rukojetí, nářadí se **musí ihned vyřadit** z prací pod napětím!

1. METODIKA IDENTIFIKACE A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD NA NÁŘADÍ

ZJIŠTĚNÝ STAV NÁŘADÍ	PŘÍČINA / RIZIKO	NÁPRAVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Naříznutá či prodřená izolace na rukojeti	Mechanické poškození o ostrý plech rozvaděče; riziko průrazu 1 000 V	Nářadí **okamžitě vyřaďte** z prací pod napětím! Izolaci nelze opravovat lepicí páskou!
Zkoušečka nereaguje na živé napětí 230 V	Znečištěný hrot; dotyk bez vodivého kontaktu na horní plošku; vadný vnitřní obvod	Očistěte hrot; ujistěte se o kontaktu prstu; otestujte na známé funkční zásuvce; vyměňte zkoušečku
Ztuhlý chod čepu kleští po delším uložení	Prach, nečistoty nebo oxidace v kloubu po práci ve vlhku	Aplikujte kapku nevodivého PTFE maziva přímo do kloubu a kleštěmi několikrát rozhýbejte
Zuby na čelistech kleští nedoléhají	Přestřižení materiálu nad povolený průměr; ohnutí ramene kleští páčením	Nepoužívejte kleště jako páčidlo; vyměňte poškozený kus za nový originální díl
Opotřebovaný či ožvýkaný křížový hrot PH	Použití nevhodné velikosti bitu (např. PH1 do šroubu PH2) při vysokém momentu	Přestaňte šroubovák používat (riziko stržení hlav šroubů); vyměňte za nový VDE šroubovák

2. ZÁSADY ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A SKLADOVÁNÍ V KUFŘÍKU

PRAVIDLA PÉČE O IZOLAČNÍ VLASTNOSTI VDE SOUPRAVY KD5970

Čištění rukojetí:
- Izolované rukojeti otírejte suchým bavlněným hadrem
- Při znečištění mastnotou použijte mýdlovou vodu
- Nikdy nepoužívejte aceton, benzin ani ředidla!
- Agresivní rozpouštědla degradují dielektrický polymer

Ochrana kovových částí:
- Kovové čelisti a dříky chraňte před vzdušnou vlhkostí
- Po práci ve vlhku nářadí dosucha otřete
- Lehce přetřete hadříkem napuštěným konzervačním olejem
- Zamezíte vzniku povrchové rzi

Skladování v kufříku:
- Každý kus ukládejte do svého prolisu v kufru
- Nenechávejte nářadí volně ložené mezi ocelovými díly
- Kufr uzavírejte na obě západky
- Skladujte v suchu při teplotě -10 °C až +40 °C

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v EU:
Foreintrade S.A., Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že níže uvedené strojní / technické zařízení:

Výrobek: Profesionální 11dílná certifikovaná sada elektrikářského VDE izolovaného nářadí Kraft&Dele KD5970 pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V AC / 1 500 V DC dle mezinárodní normy ČSN EN IEC 60900, vyrobená z vysoce jakostní kované chrom-vanadové oceli (Cr-V), obsahující kombinované kleště, boční štípací kleště, odizolovací kleště, půlkulaté kleště, sadu plochých a křížových šroubováků, digitální zkoušečku napětí a nárazuvzdorný plastový kufr
Obchodní označení / Model: KRAFT&DELE KD5970 • Rok výroby: 2026

Splňuje požadavky evropských směrnic:

- Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- Směrnice 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů týkajících se elektrických zařízení (LVD zkoušečky)

Aplikované harmonizované normy a specifikace:

- ČSN EN IEC 60900 (Práce pod napětím - Ruční nářadí pro použití do 1 000 V AC a 1 500 V DC)
- DIN ISO 5746 (Kleště kombinované - Rozměry a zkušební hodnoty)
- DIN ISO 5749 (Kleště štípací boční - Rozměry a zkušební hodnoty)
- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci)

Osoba pověřená sestavením a archivací technické dokumentace v EU: Krzysztof Forein, sídlo společnosti Foreintrade S.A.

Místo a datum vydání: **Tarczyn, 15. ledna 2026**

Krzysztof Forein
Prezes Zarządu (Foreintrade S.A.)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS V ČR

Na výrobek je poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (IČO dle obchodního zákoníku) od data převzetí zboží.

Záruční i pozáruční servis, technické konzultace a dodávky originálních náhradních dílů pro Českou republiku zajišťuje:

Nejedlý s.r.o. • Autorizované servisní centrum a distribuce Kraft&Dele
Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: **info@nasenaradi.cz**

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech musí být vyřazené kovové nářadí odevzdáno do kovošrotu či sběrného dvora k recyklaci (katalogové číslo odpadu 17 04 05 – železo a ocel). Zkoušečku napětí odevzdejte na místo zpětného odběru elektrozařízení (20 01 36). Kufr a plasty patří do tříděného odpadu (19 12 04). Obalový karton odevzdejte do tříděného sběru (15 01 01).

Obalové materiály (lepenka, LDPE fólie) jsou 100% recyklovatelné a patří do sběrných nádob na separovaný komunální odpad. Chraňte životní prostředí a nevystavujte přírodu nebezpečným odpadům.

EVIDENČNÍ LIST PRAVIDELNÝCH ZÁRUČNÍCH A SERVISNÍCH REVIZÍ

DATUM ZÁZNAMU	DRUH REVIZE / SERVISNÍHO ÚKONU	POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VYMĚNĚNÝCH DÍLŮ	RAZÍTKO A PODPIS TECHNIKA
15. 01. 2026	Výstupní kontrola kvality (QC)	Ověření kompletnosti, rozměrová inspekce, zkouška mechaniky	Foreintrade S.A. QC Dept. • Schváleno ✓
	Servisní prohlídka (12 měsíců)		
	Servisní prohlídka (24 měsíců)		
	Mimořádná oprava / údržba		