Akumulátorová zahradní technika GEKO – Teleskopické vyžínače 21 V s odnímatelným podvozkem

Akumulátorová strunová sekačka a vyžínač 21 V s kolečky – sada XXL (2× 2,0 Ah Li-Ion, kotouč, kovové a plastové nože) – GEKO G80668

Model: GE1222_G80668 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Univerzální lehký akumulátorový zahradní vyžínač a strunová sekačka GEKO G80668 v bohaté sadě XXL se dvěma akumulátory 21 V / 2,0 Ah Li-Ion, nabíječkou, teleskopickou tyčí, polohovatelnou žací hlavou a odnímatelným dvoukolovým podvozkem pro snadné vedení po trávníku jako s malou sekačkou. Sada obsahuje strunovou cívku, plastové nože na jemnou trávu, kovové nože na plevel i pilový kotouč na tuhé nálety.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G80668 (katalogové označení GEKO: G80668)
EAN kód	5903418302931
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Napájení a baterie v sadě XXL	21 V DC motor + 2× Li-Ion akumulátor 21 V / 2,0 Ah + síťová nabíječka

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G80668 (katalogové označení GEKO: G80668)
EAN kód	5903418302931
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Napájení a baterie v sadě XXL	21 V DC motor + 2× Li-Ion akumulátor 21 V / 2,0 Ah + síťová nabíječka
4 druhy žacích nástrojů	Strunová hlava + sada plastových nožů + kovové dvouzubé nože + ocelový pilový kotouček
Komfortní konstrukce	Teleskopická rukojeť, nastavitelný sklon hlavy, vymezovací oblouk ke květinám a odnímatelný kolečkový podvozek
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G80668)
Určení	Profesionální zahradní, obkladačský, autoservisní a dílenský sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 3,40 kg
Obsah balení	Originální balení – Aku vyžínač s kolečky 21V 2×2Ah sada XXL
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Napájení a baterie v sadě XXL** – 21 V DC motor + 2× Li-Ion akumulátor 21 V / 2,0 Ah + síťová nabíječka
- **2. 4 druhy žacích nástrojů** – Strunová hlava + sada plastových nožů + kovové dvouzubé nože + ocelový pilový kotouček
- **3. Komfortní konstrukce** – Teleskopická rukojeť, nastavitelný sklon hlavy, vymezovací oblouk ke květinám a odnímatelný kolečkový podvozek
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G80668)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G80668
- **9. Sortiment GEKO** – Zahradní a obkladačská aku technika, zabezpečení, OOPP i náhradní díly
- **10. Aku vyžínač s kolečky 21V 2×2Ah sada XXL** – Balení (5903418302931)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI SEČENÍ AKU VYŽÍNAČEM 21 V XXL G80668 VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÝ KRYT ŽACÍ HLAVY, BRÝLE / ŠTÍT, PEVNOU OBUV A DLOUHÉ KALHOTY! – AKUMULÁTOROVOU VAKUOVOU PŘÍSAVKU 220 KG G80675 NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KE ZVEDÁNÍ NAD HLAVAMI OSOB ANI K LEZENÍ VE VÝŠKÁCH!

NABÍJEČKU 21 V / 1 A CG8066XC POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ V SUCHÉM INTERIÉRU PRO LI-ION AKUMULÁTORY SÉRIE GEKO G8066X! – Před každou výměnou nože, pilového kotoučku nebo cívky na vyžínači G80668 vyjměte akumulátor!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Při nasazení ocelového pilového kotouče nebo kovového nože ze sady XXL na aku vyžínač G80668 bezpodmínečně dodržte okruh 15 m bez přítomnosti jiných osob, dětí a zvířat a nepracujte u kamenů a pletiva!
⚠ Elektrickou vakuovou přísavku 247 × 167 mm / 220 kg G80675 přikládejte pouze na suché, čisté, bezprašné a neporézní povrchy (velkoformátová dlažba, sklo, žula, plech) a při manipulaci stále sledujte digitální displej podtlaku.
⚠ Nikdy neodpojujte vakuovou přísavku G80675 stiskem uvolňovacího ventilu dříve, než je těžká dlaždice nebo skleněná tabule bezpečně uložena a podepřena!
⚠ Baterii 3,7 V / 2,0 Ah v přísavce G80675 i 21V články vyžínače G80668 před náročnou směnou plně dobijte.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U aku vyžínače G80668 zkontrolujte dotažení upínací matice zvoleného nástroje, zajištění teleskopické tyče a dotažení ochranného žlutého krytu (případně pojezdového kolečkového podvozku).
2. U aku vakuové přísavky 220 kg G80675 přetřete gumovou těsnicí manžetu 247 × 167 mm i rub dlaždice vlhkým hadříkem od prachu ze spárování a lepidla.
3. Před zvednutím drahé velkoformátové dlaždice proveďte zkušební přisátí G80675 nízko nad zemí po dobu 15 sekund a ověřte, že podtlak na LCD neklesá.
4. U nabíječky 21 V / 1 A CG8066XC ověřte neporušenost kabelu a souosé zasunutí DC konektoru do zdířky baterie G8066X.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Aku vyžínač 21 V XXL G80668: Pro trávu kolem obrubníků zvolte plastové nožíky nebo strunu, pro hustý plevel kovový dvouzubý nůž a pro náletové dřeviny pilový kotouček; pro rovnoměrné začištění trávníku nacvakněte odnímatelný kolečkový vozík.
2. Aku vakuová přísavka 220 kg G80675: Přiložte přísavku na čistou dlaždici, zapněte vývěvu — vestavěné čerpadlo automaticky odsaje vzduch na provozní podtlak a při poklesu podtlaku samo sepne a dočerpá vakuum.
3. Uvolnění přísavky G80675: Po usazení obkladu do lepidla uvolněte vakuum dle pokynu na tlačítku / odvzdušňovacím ventilku a přísavku sejměte bez páčení za gumový břit.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Síťová nabíječka 21 V / 1 A CG8066XC: Zasuňte kulatý DC konektor do nabíjecího portu 21V Li-Ion akumulátoru řady G8066X a vidlici do sítě 230 V ~ 50 Hz až do rozsvícení zelené kontrolky.
5. Po práci nasaďte na gumovou plochu přísavky G80675 ochranný kryt a uložte ji do kufříku tak, aby se těsnicí guma neomačkala.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Ochrana pryžové manžety vakuové přísavky G80675	Gumovou dosedací plochu 247 × 167 mm čistěte pouze čistou vodou a mýdlem (nikdy ředidly ani oleji!) a vždy na ni nasazujte ochranný kryt proti otlačení.
Čištění krytu a větrání vyžínače G80668	Po sečení oškrábejte travní drť z vnitřní strany krytu a otřete teleskopickou tyč dosucha.
Dobíjení akumulátorů při delším skladování	Akumulátor 3,7 V v přísavce G80675 i 21V baterie G80668 dobijte alespoň 1× za 3 měsíce.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vakuová přísavka G80675 stále spíná čerpadlo každých několik sekund	Zaprášený nebo silně strukturovaný porézní povrch dlaždice nebo zrnko písku pod břitem gumy	Otřete gumu přísavky i povrch obkladu vlhkou houbou; silně porézní štípaný kámen nelze vakuově přenášet.
Aku vyžínač G80668 vibruje po nárazu nože do překážky	Prasklý plastový nožík nebo ohnutý kovový nůž	Ihned zastavte stroj, vyjměte akumulátor a poškozený nůž vyměňte za nový kus ze sady XXL.
Nabíječka CG8066XC nenabíjí připojený akumulátor	Nedotlačený souosý DC konektor v zdířce baterie nebo vadná zásuvka 230 V	Zasuňte DC konektor na doraz a zkontrolujte rozsvícení indikační LED na adaptéru.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Akumulátorová strunová sekačka a vyžínač 21 V s kolečky – sada XXL (2× 2,0 Ah Li-Ion, kotouč, kovové a plastové nože) – GEKO G80668**
Typové označení / Model:	**GE1222_G80668** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Aku vyžínač s kolečky 21V 2×2Ah sada XXL • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.